




● SPECIFICATIONS ● TECHNISCHE EINZELHEITEN ● CARACTERISTIQUES ● DATI TECNICI ● ESPECIFICACIONES ● ESPECIFICAÇÕES ● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ● 規格 المواصفات ●







Model Modell Modello Modelo Modelo Модель المديل	Size Größe Taille Dimensioni Tamaño Tamanho Размер 尺寸 المقاس	Nominal power Nennleistung Puissance nominale Potenza nominal Potencia nominal Potência nominal Номнальное питание 额定動力 القدرة الاسمية	Max.music power Max.Musikleistung Pulsame musicale maximum Potenza musicale massima Máxima potencia de musica Potência máxima da música Макс. музыкальная мощность 最大音響動力 أقصى قدرة للموسيقى	Nominal impedance Nennimpedanz Impédance nominale Impedenza nominale Impedancia nominal Potência nominal Номнальный импеданс 额定電阻 المقاومة الاسمية	Sensitivity Empfindlichkeit Sensibilité Sensibilità Sensibilidad Impedância nominal Чувствительность 感度 الحساسية	Frequency response Frequenzgang Bande passante Risposta alla frequenza Respuesta de frecuencia Resposta de frequência Частотная характеристика 頻率反應 إستجابة التذبذبات	Magnet weight Magnetgewicht Poids aimant Peso del magnete Peso del imán Peso do magneto Вес магнита 磁石重量 وزن المغناطيس	Displacement Wegamplitude Déplacement Spostamento Desplazamiento Deslocamento Смещение 變位 الإزاحة	Revc (Ω)	Levc (mH)	Fs (Hz)	Qms	Qes	Qts	Vas (cu.ft) (liters)	Rms (N.S/m)	Mms (g)	Cms (m/N)	Diam (inch) (mm)	BL (T.m)	Xmax (inch) (mm)
TS-W307D2	30 cm (12")	400 W	1 200 W	dual 2 Ω	89 dB	18 Hz To 500 Hz	2 400 g (83 oz)	0,076 cu.ft 2.16 liters	dual 1.5	2.18 (4 Ω) 0.65 (1 Ω)	33.9	13.17	0.45	0.44	1,491 42,207	2,699	166.72	1.3×10 ⁻⁴	9.5 242	15.90 (4 Ω) 7.95 (1 Ω)	0.34 8.7
TS-W307D4	30 cm (12")	400 W	1 200 W	dual 4 Ω	89 dB	18 Hz To 500 Hz	2 400 g (83 oz)	0,076 cu.ft 2.16 liters	dual 3.0	3.55 (8 Ω) 1.04 (2 Ω)	34.8	13.99	0.54	0.52	1,444 40,865	2,561	164.05	1.3×10 ⁻⁴	9.5 242	20.54 (8 Ω) 10.27 (2 Ω)	0.37 9.4
TS-W257D2	25 cm (10")	350 W	1 000 W	dual 2 Ω	87 dB	18 Hz To 600 Hz	2 100 g (74 oz)	0,058 cu.ft 1.64 liters	dual 1.5	2.20 (4 Ω) 0.63 (1 Ω)	37.8	11.40	0.51	0.48	0,676 19,123	2,829	137.27	1.3×10 ⁻⁴	7.9 200	14.50 (4 Ω) 7.25 (1 Ω)	0.41 10.4
TS-W257D4	25 cm (10")	350 W	1 000 W	dual 4 Ω	87 dB	18 Hz To 600 Hz	2 100 g (74 oz)	0,058 cu.ft 1.64 liters	dual 3.0	3.59 (8 Ω) 1.07 (2 Ω)	39.7	12.94	0.57	0.54	0,641 18,153	2,539	131.52	1.2×10 ⁻⁴	7.9 200	19.29 (8 Ω) 9.64 (2 Ω)	0.45 11.5

● CONNECTION ● ANSCHLUß ● CONNEXION ● COLLEGAMENTO ● CONEXIÓN ● CONEXÃO ● СОЕДИНЕНИЕ ● 連接 ● التوصيلات ●

Connection Verbindung Connexion Conexión Conexão Соединение	Speaker wiring Lautsprecher-Verdrahtung Cablage des haut-parleurs Cablaggio dell'altoparlante Conexión de los alambres de los altavoces	Ligações do altofalante Соединение громкоговорителя 揚聲器の接続方法 المصانة عتدادات اسلاك	Advantage Vorteil Avantage Ventaggio Ventajas	SEE SIEHE VOIR VEDI VER	VEJA CM 参見 رؤية
2 Ω or 4 Ω Bridged mono (Parallel) 2 Ω oder 4 Ω Überbrücktes mono (Parallel) 2 Ω ou 4 Ω Mono pontée (Parallèle) 2 Ω o 4 Ω Monoaurale di ponte (Parallelo) 2 Ω o 4 Ω Sistema monoaural pontado (Paralela) 2 Ω ou 4 Ω Mono em ponte (Paralelo) Параллельное присоединение моно 2 Ом или 4 Ом (параллельное) 2 欧母 或 4 欧母 橋接非立体声揚聲器 (非串联接線) قنطرة أحادية ٢ أوم أو ٤ أوم (على التوالي)	8 Ω or 4 Ω Wiring 8 Ω oder 4 Ω Verdrahtung 8 Ω ou 4 Ω Cablage 8 Ω o 4 Ω Cablaggio 8 Ω o 4 Ω Conexión de los alambres 8 Ω ou 4 Ω Ligações Соединение 8 Ом или 4 Ом 8 欧母 或 4 欧母 串联接線方法 تمديدات الاسلاك ٨ أوم أو ٤ أوم	 8 Ω (D4) 4 Ω (D2)	Good for higher sensitivity Cut für höhere empfindlichkeit Une sensibilité plus élevée Adatto ad una sensibilità elevata Apropriado para una mayor sensibilidad Bom para maior sensibilidade Удобен при необходимост от повишения чувствителността 効率高 مناسب لحساسية العالية أعلى	1	
2 Ω or 4 Ω Stereo 2 Ω oder 4 Ω Stereo 2 Ω ou 4 Ω Stéréo 2 Ω o 4 Ω Stereo 2 Ω o 4 Ω Sistema estéreo 2 Ω ou 4 Ω Estéreo Стереосоединение моно 2 Ом или 4 Ом (стереосоединение) 2 欧母 或 4 欧母 立体声 Стереио ٢ أوم أو ٤ أوم	2 Ω or 4 Ω Wiring 2 Ω oder 4 Ω Verdrahtung 2 Ω ou 4 Ω Cablage 2 Ω o 4 Ω Cablaggio 2 Ω o 4 Ω Conexión de los alambres 2 Ω ou 4 Ω Ligações Соединение 2 Ом или 4 Ом 2 欧母 或 4 欧母 立体声 تمديدات الاسلاك ٢ أوم أو ٤ أوم	 4 Ω (D2) 2 Ω (D4)	Good for higher sensitivity Cut für höhere empfindlichkeit Une sensibilité plus élevée Adatto ad una sensibilità elevata Apropriado para una mayor sensibilidad Bom para maior sensibilidade Удобен при необходимост от повишения чувствителността 効率高 مناسب لحساسية العالية أعلى	1	
1 Ω or 2 Ω or 4 Ω Bridged mono 1 Ω oder 2 Ω oder 4 Ω Überbrücktes mono 1 Ω ou 2 Ω ou 4 Ω Mono pontée 1 Ω o 2 Ω o 4 Ω Monoaurale di ponte 1 Ω o 2 Ω o 4 Ω Sistema monoaural pontado 1 Ω ou 2 Ω ou 4 Ω Mono em ponte Параллельное присоединение моно 1 Ом или 2 Ом или 4 Ом 1 欧母 或 2 欧母 或 4 欧母 橋接非立体声揚聲器 قنطرة أحادية ١ أوم أو ٢ أوم أو ٤ أوم	1 Ω or 2 Ω or 4 Ω Wiring 1 Ω oder 2 Ω oder 4 Ω Verdrahtung 1 Ω ou 2 Ω ou 4 Ω Cablage 1 Ω o 2 Ω o 4 Ω Cablaggio 1 Ω o 2 Ω o 4 Ω Conexión de los alambres 1 Ω ou 2 Ω ou 4 Ω Ligações Соединение 1 Ом или 2 Ом или 4 Ом 1 欧母 或 2 欧母 或 4 欧母 串联接線方法 تمديدات الاسلاك ١ أوم أو ٢ أوم أو ٤ أوم	 4 Ω (D2) 2 Ω (D4) 1 Ω (D2)	Good for higher sensitivity Cut für höhere empfindlichkeit Une sensibilité plus élevée Adatto ad una sensibilità elevata Apropriado para una mayor sensibilidad Bom para maior sensibilidade Удобен при необходимост от повишения чувствителността 効率高 مناسب لحساسية العالية أعلى Notice : Verify that your amplifier can operate in a 1 Ω or 2 Ω mono configuration. Hinweis : Prüfen Sie, ob Ihr Verstärker in einer 1 Ω oder 2 Ω Mono Konfiguration betrieben werden kann. Remarque : Vérifier que l'amplificateur peut fonctionner en configuration mono sans charge 1 Ω ou 2 Ω. Nota : Verificare che il vostro amplificatore funzioni in una configurazione monoaurale a 1 Ω o 2 Ω. Nota : Verifique se o seu amplificador pode operar em configuração mono de 1 Ω ou 2 Ω. Примечание : Убедитесь, что усилитель может работать со схемой "моно 1 Ом или 2 Ом". 注意 : 請檢查所使用的放大器是否能適用於1 欧母或2 欧母非立体声揚聲器。 اكتانبة تشغيل مضخم الصوت الخاص بك عند تهيئة أحادية مقدارها ١ أوم أو ٢ أوم. ملحوظة تحقق من	2	

⚠ CAUTION : Never connect only one voice coil of this Dual Voice Coil (DVC) speaker. Both voice coils must be connected to the amplifier for correct operation.
⚠ VORSICHT : Schließen Sie niemals nur eine Sprechspule eines Dual Voice Coil-Lautsprechers (DVC) an. Um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten, müssen immer beide Sprechspulen an den Verstärker angeschlossen werden.
⚠ ATTENTION : Ne jamais connecter une seule bobine mobile de ce haut-parleur de Double Bobine Mobile (DVC). Les deux bobines doivent être connectées à l'amplificateur afin d'assurer un fonctionnement correct.
⚠ PRECAUZIONE : Non collegare mai soltanto una bobina di questo altoparlante a Bobina Vocale Doppia (DVC). Per un funzionamento corretto, all'amplificatore devono essere collegate entrambe le bobine.
⚠ PRECAUTION : Nunca conecte una única bobina del altavoz Double Bobina Móvil (DVC). Se deben conectar ambas bobinas al amplificador para que funcione correctamente.
⚠ PRECAUTION : Nunca ligue apenas um fio de voz deste altofalante de Bobina de Voz Dual (DVC). Para um correto funcionamento, ambos os fios têm de estar ligados ao amplificador.
⚠ ОСТОРОЖНО : Никогда не подключайте только одну звуковую катушку данного громкоговорителя с двойной звуковой катушкой (DVC). Для правильной эксплуатации к усилителю должны быть подключены обе звуковые катушки.
⚠ 注意 : 切勿只連接雙音圈 (DVC) 揚聲器的一個音圈。要成功正常工作必須同時連接雙音圈。
⚠ تنبيه : لا تلم يوصل بملف صوتي واحد فقط من مغير الصوت أو الملف الصوتي المزدوج (DVC) هاء. يجب توصيل كلا ملفي الصوت إلى المضخم لتعمل على بشكل صحيح.

● RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUMES / PORT SIZES
● EMPFOHLENES GEHÄUSEVOLUMEN / ANSCHLUßGRÖßEN
● CONCEPTION POUR CAISSON / EVENT
● VOLUME RACCOMANDATO DI CUSTODIA / DIMENSIONE DI APERTURA
● VOLUMENES DE LA CAJA / TAMAÑOS DE LAS PUERTAS RECOMENDADOS

SEE SIEHE VOIR VEDI VER VEJA СМ معاينة رؤية	For Sealed Enclosure Für versiegelte Gehäuse Pour caisson clos Custodia chiusa ermeticamente Para la caja sellada	Para a caixa vedada Для герметичного шкафа 密封音箱 التوصيق المغلق	For Ported Enclosure Für das geöffnete Gehäuse Pour caisson transféré Custodia ventilata Para la caja puerta	Para a caixa portada Корпус с отверстием 反折式音箱 مفتوح	For Bandpass Enclosure Für das Bandpass Gehäuse Pour caisson passe-bande Custodia a tipo passabanda Para la caja passabanda	Para a caixa pré-seleção Корпус с пропусканием полос 帶通濾波音箱 مفتوح مسبق	
	Enclosure volume Gehäusevolumen Volume di custodia Volume de custòdia Volumen de la caja Volume da caixa Объем корпуса 箱入容積 سعة التطويق		Enclosure volume Gehäusevolumen Volume di custodia Volume de custòdia Volumen de la caja Volume da caixa Объем корпуса 箱入容積 سعة التطويق	Port diameter×length Anschlussdurchmesser×Länge Event longueur×diamètre Volume di apertura / lunghezza Diametro×lunghezza Volumen de la caja (Cámara sellada) Volume da caixa (Câmara vedada) Объем корпуса (Герметизируемая сторона) 箱入容積 (密封腔容積) سعة التطويق (سعة الجهة المغلقة)	Enclosure volume (sealed Chamber) Gehäusevolumen (Versiegelte Kammer) Volume de caisson (Chambre close) Volume di custodia (volume della parte chiusa ermeticamente) Volumen de la caja (Cámara sellada) Volume da caixa (Câmara vedada) Объем корпуса (Герметизируемая сторона) 箱入容積 (密封腔容積) سعة التطويق (سعة الجهة المغلقة)	Enclosure volume (Ported Chamber) Gehäusevolumen (Anschlußkammer) Volume de caisson (Chambre à évent) Volume di custodia (volume della parte di apertura) Volumen de la caja (Cámara de la puerta) Volume da caixa (Câmara do orifício) Объем корпуса (Сторона с отверстием) 箱入容積 (前面管側容積) سعة التطويق (سعة جهة القباب)	Port diameter×length Anschlussdurchmesser×Länge Event longueur×diamètre Diametro di apertura / lunghezza Diametro×longitud de la puerta Díametro do orifício×comprimento Диаметр и длина отверстия 箱頭管徑×長度 قطر القباب × طول
1							
2							
RECOMMENDATION EMPFOHLUNG RACCOMANDAZIONE RECOMENDACION RECOMENDACÃO РЕКОМЕНДАЦИЯ الموصى به	A TS-W307D2 1.25 cu.ft (35.4 liters) TS-W257D2 0.8 cu.ft (22.6 liters) TS-W307D4 1.25 cu.ft (35.4 liters) TS-W257D4 0.8 cu.ft (22.6 liters)		B TS-W307D2 1.65 cu.ft (46.7 liters) TS-W257D2 1.1 cu.ft (31.1 liters) TS-W307D4 1.65 cu.ft (46.7 liters) TS-W257D4 1.1 cu.ft (31.1 liters)	C 3" Dia(ø76 mm) ×6" (152 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×7.5" (191 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×5.5" (140 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×7" (178 mm)	D TS-W307D2 0.9 cu.ft (25.5 liters) TS-W257D2 0.6 cu.ft (17.0 liters) TS-W307D4 0.9 cu.ft (25.5 liters) TS-W257D4 0.6 cu.ft (17.0 liters)	E 0.9 cu.ft (25.5 liters) 0.6 cu.ft (17.0 liters) 0.9 cu.ft (25.5 liters) 0.6 cu.ft (17.0 liters)	F 3" Dia(ø76 mm) ×3.5" (89 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×4.5" (115 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×4" (102 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×7" (178 mm)
MAXIMUM MAXIMUM MAXIMUM MAXIMA MAXIMA МАКСИМУМ 最大	A TS-W307D2 1.75 cu.ft (49.5 liters) TS-W257D2 1.25 cu.ft (35.4 liters) TS-W307D4 1.75 cu.ft (49.5 liters) TS-W257D4 1.25 cu.ft (35.4 liters)		B TS-W307D2 2.05 cu.ft (58.0 liters) TS-W257D2 1.55 cu.ft (43.9 liters) TS-W307D4 2.05 cu.ft (58.0 liters) TS-W257D4 1.55 cu.ft (43.9 liters)	C 3" Dia(ø76 mm) ×3" (76 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×4.5" (114 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×3" (76 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×4" (102 mm)	D TS-W307D2 1.1 cu.ft (31.1 liters) TS-W257D2 0.8 cu.ft (22.6 liters) TS-W307D4 1.1 cu.ft (31.1 liters) TS-W257D4 0.8 cu.ft (22.6 liters)	E 1.1 cu.ft (31.1 liters) 0.8 cu.ft (22.6 liters) 1.1 cu.ft (31.1 liters) 0.8 cu.ft (22.6 liters)	F 3" Dia(ø76 mm) ×3" (76 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×4.5" (114 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×3" (76 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×4.5" (114 mm)
MINIMUM MINIMUM MINIMUM MINIMA MINIMA МИНИМУМ 最小	A TS-W307D2 0.85 cu.ft (24.1 liters) TS-W257D2 0.65 cu.ft (18.4 liters) TS-W307D4 0.85 cu.ft (24.1 liters) TS-W257D4 0.65 cu.ft (18.4 liters)		B TS-W307D2 1.25 cu.ft (35.4 liters) TS-W257D2 0.9 cu.ft (25.5 liters) TS-W307D4 1.25 cu.ft (35.4 liters) TS-W257D4 0.9 cu.ft (25.5 liters)	C 3" Dia(ø76 mm) ×8" (203 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×9" (229 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×7.5" (191 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×6.5" (216 mm)	D TS-W307D2 0.7 cu.ft (19.8 liters) TS-W257D2 0.45 cu.ft (12.7 liters) TS-W307D4 0.7 cu.ft (19.8 liters) TS-W257D4 0.45 cu.ft (12.7 liters)	E 0.7 cu.ft (19.8 liters) 0.45 cu.ft (12.7 liters) 0.7 cu.ft (19.8 liters) 0.45 cu.ft (12.7 liters)	F 3" Dia(ø76 mm) ×6" (152 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×9" (229 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×6.5" (165 mm) 3" Dia(ø76 mm) ×9.5" (241 mm)

The recommended enclosure volumes include speaker displacement.
Das empfohlene Gehäusevolumen schließt die Lautsprecher-Verdrängung ein.
The volume of caisson recommandé comprennent le déplacement HP.
Il volume di ricezione suggerito include lo spostamento dell'altoparlante.
The volumes encastados recomendados incluyen el desplazamiento del altoparlante.
Os volumes encastados recomendados incluem o deslocamento do alto-falante.
В рекомендованный объем корпуса включен объем громкоговорителя.
所推荐音箱体積包括扬声器内部所占容積。
تحتوي أحجام الصندوق المقترح على دليل للمحمار.

● 2 Ω DVC (DUAL VOICE COIL) WIRING
● 2 Ω DVC (DUAL VOICE COIL) VERDRÄHTUNG
● 2 Ω CABLAGE DVC (DOUBLE BOBINE MOBILE)
● 2 Ω CABLAGGIO DVC (BOBINA A VOCE DUALE)
● 2 Ω CONEXIÓN DE LOS ALAMBRES DE DVC (DOBLE BOBINA MÓVIL)
● 2 Ω LIGAÇÕES DVC (BOBINA DE VOZ DUAL)
● СОЕДИНЕНИЕ DVC (СДВОЕННОЙ ЗВУКОВОЙ КАТУШКИ) 2 Ом
● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法

● 2 欧母DVC (雙聲音線圈)接線方法